



Ruigrok Slagbomen ES25



Slagbomen ES25

Op die plaatsen waar de verkeersstromen zo intensief zijn dat een elektrisch bediende poort niet het gewenste comfort biedt kan de toegangscontrole ondersteund worden door slagbomen. Slagbomen zijn door hun korte open/dichttijd geschikt om in- en uitgaand verkeer snel en efficiënt te reguleren. Ruigrok slagbomen zijn uitgevoerd met robuuste kasten die bestand zijn tegen vandalisme. De boomarmen zijn van aluminium en voorzien van rode reflectiebanen. De ingebouwde microprocessor besturing is uitgerust met vele aansluitmogelijkheden waardoor vrijwel elke functionaliteit mogelijk is. Bij de slagbomen zijn tevens passende meldzuilen te leveren.

De slagbomen model ES25 zijn leverbaar tot een overspanning van 3 meter.



Slagboomconsole ES25



Automatische slagboom type ES 25			
Voeding	230V/ 50Hz		
Stroomopname	3,1 A		
Verbruikt vermogen	0,26 KW		
Bedrijfstemperatuur	- 20 tot +70 gaden Celsius		
Aluminium kast	Wit RAL 9010 350*300*1100 mm		
Kleur slagboomarm	Wit RAL 9010, rode reflecterende banden		
Gewicht	47,5 Kg		
Vangpaal	optioneel		
Inschakelduur motor	100%		
Microprocessor besturing	Multifunctioneel, Wandcontactdoos tbv service, MO63		
Open- sluittijd	2,3 seconden		
Slagboomarm			
Maatvoering	Rechthoekig 100*25 mm 4,7 Kg Rubber stootstrip bij weerstand omkeerbaar		
Lengte	2 tot 3 meter	Netto doorgang 2780 mm	
Standaard positie	Links/rechts	omkeerbaar	
Gebuiksfrequentie	10.000 bewegingen per dag		
Opties voor de slagboomarm			
Verlichting	Rode knipperleds		
Wegklapbaar	Tot maximaal 3 meter		
Breekbout bevestiging	ja		
Vangpaal	Standaard model, beweegbaar, vergrendelbaar, kleefmagneet		
Knikarm	Tot max 4 meter		
Overige opties			
Automatische bediening	Detectielus, toegangscontrole, afstandsbediening, muntautomaat, fotocel		
Prefab fundering	Ja		
Volmelding	Ja		
Kleur kast	Uitsluitend ral kleuren		
signalering	Zwaailicht, flitslamp, verkeerslicht, knipperlamp		
Let op; Bij gebruikmaking van enkele slagboomopties zoals bijvoorbeeld slagboom verlichting en of kleefmagneet wordt de maximale boomlengte gereduceerd.			